

hama[®]

M O B I L E M U S I C

Bluetooth HiFi-Stereo Adapter/Receiver

Bluetooth HiFi-Stereo Adapter/Receiver
Récepteur/Adaptateur Stéréo
HiFi Bluetooth



hama[®]

PO Box 80 · 86651 Monheim/Germany

Phone: +49 9091 502-0

Fax: +49 9091 502-274

hama@hama.de

<http://www.hama.com>

00089549/04.07

Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts, weil dies zu Feuer oder Elektroschocks führen kann.
- Stellen Sie keine brennenden Gegenstände wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten, z. B. Verstärkern) auf.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den Stecker ordnungsgemäß.
- Schließen Sie das Gerät nur an der Niederpegel-Audiobuchse des Computers oder eines Audiogeräts an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder gedehnt wird und dass Sie keine Gegenstände darauf stellen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters heraus oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Lassen Sie die Wartung nur von Fachpersonal vornehmen. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde (z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde).
- Sie sollten das Gerät von der Stromversorgung trennen, indem Sie das Netzkabel des Geräts ziehen.
- Die Steckdose sollte sich leicht erreichbar in der Nähe des Geräts befinden.

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER BRANDS ZU REDUZIEREN, SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT.

Allgemeines

Der neue Bluetooth Stereo Adapter blueLino erweitert Ihr Soundsystem um eine Bluetooth Schnittstelle mit zahlreichen interessanten Funktionen.

Der Bluetooth Stereo Adapter blueLino kann als externer Adapter an einen beliebigen freien Audio Eingang eines Ausgabegerätes wie eine HiFi- Anlage, aktive Lautsprecherboxen oder Stereokopfhörer angeschlossen werden.


Die Musik wird im Bluetooth-fähigen Handy, PDA, CD- bzw. MP3- Player oder auch PC bzw. Laptop wie bisher abgespielt und über Bluetooth ohne Qualitätsverlust zu blueLino übertragen. Das Ausgabegerät z.B. die HiFi Anlage gibt die Musik in exquisiter Klangqualität wieder.

Lieferumfang

- blueLino Stereo Adapter
- Mini-USB-Netzadapter
- Audiokabel
- Handbuch

Produktbeschreibung

1. Multifunktionstaste mit Satus-LED
2. Ladekontroll-LED
3. Mini USB Anschluss
4. Line-Out



Anschluss des blueLino Stereo Bluetooth Adapters



1. Der blueLino wird mit Hilfe des Audiokabels mit einem Empfangsgerät (Lautsprecher, Stereoanlage etc) über den AUXInput oder Line-in-Anschluss verbunden.
2. Beim blueLino home muss zusätzlich noch das Mini-USBNetzteil angeschlossen werden.

Einschalten/ Ausschalten

Wird die Variante blueLino mobil mit Akku betrieben, wird sie durch einen 4 sekündigen Druck auf die Multifunktionstaste eingeschaltet. Der Adapter schaltet sich nach 5 Minuten ohne Bluetooth-Verbindung dann wieder automatisch ab.

Beim Netzbetrieb der Varianten home und mobil schaltet sich der Adapter beim Anschluss des Mini-USB-Netzteiles automatisch ein.

Zum Ausschalten wird bei diesen Varianten das Mini-USB-Netzteil wieder entfernt. Der blueLino home schaltet sich sofort und der blueLino mobil nach 5 Minuten ohne Verbindung automatisch ab.

Nach dem Einschalten sind alle blueLino Varianten für andere Bluetooth- Geräte sichtbar und warten auf den Verbindungsaufbau einer Gegenstelle.

Verbindung erstmalig aufbauen

Um eine Verbindung zum blueLino aufzubauen, wird eine Bluetooth-fähige Gegenstelle benötigt. Ist der blueLino eingeschaltet und nicht verbunden, kann er von anderen Bluetooth-Geräten gefunden werden. Die für die Verbindung nötige Bluetooth PIN lautet 0000.

Verbindung zum zuletzt benutzten Gerät wieder aufbauen
Mit dem LinTech blueLino haben Sie auch die Möglichkeit, eine bereits eingerichtete Verbindung z.B an einem anderen Ort oder Gerät nach dem Einschalten schnell und unkompliziert wieder aufzubauen!

Um eine Verbindung zum zuletzt benutzten Gerät wieder herzustellen, wird die Multifunktionstaste nach dem Einschalten des blueLino kurz gedrückt. Die Status-LED der Multifunktionstaste leuchtet nun permanent und der blueLino versucht nun eine Verbindung zum Gerät aufzubauen, mit welchem er zuletzt verbunden war.

Musikwiedergabe/-steuerung

Ist der blueLino mit einer Gegenstelle verbunden, dann blinkt die Status-LED der Multifunktionstaste schnell und die Musik-übertragung kann gestartet werden.

Mit einem Klick auf die linke oder rechte Seite der Multifunktionstaste kann der vorherige oder nächste Titel angewählt werden.

Mit einem Klick auf die Mitte der Multifunktionstaste kann die Musik-wiedergabe gestartet oder angehalten werden (Pause).



Bluetooth- Verbindung trennen

Durch das 4-sekündige Drücken der Multifunktionstaste wird eine bestehende Bluetooth-Verbindung abgebrochen. Die Status- LED der Multifunktionstaste blinkt nun wieder langsam und es kann wieder eine neue Bluetooth-Verbindung aufgebaut werden.

Update-Modus

Um den blueLino in den Update Modus zu versetzen, muss dieser eingeschaltet und mit einem Mini-USB Kabel mit einem Rechner verbunden sein. Nun muss die Mitte der

Multifunktionstaste für 20 Sekunden gedrückt gehalten werden. Dann erlischt die Status- LED und der blueLino befindet sich im Update-Modus.

Das Aufspielen einer neuen Firmware Software erfolgt dann vom Computer aus entsprechend der Beschreibung zur Updatesoftware.

Beim Betreten des Update-Modus werden die bereits gekoppelten Geräte aus dem Speicher des blueLino gelöscht.

LED Status ausgeschaltet

--> blueLino ist ausgeschaltet oder im Update-Mode langsam blinkend

--> eingehende Verbindungen werden vom blueLino akzeptiert

permanent leuchtend

--> blueLino versucht die Verbindung zum zuletzt genutzten Gerät wieder herzustellen

schnell leuchtend

--> Der blueLino hat eine Bluetooth-Verbindung und kann Musik empfangen

Technische Daten

Sendefrequenz:	2,4 GHz
Reichweite:	mehr als 30m (freie Umgebung)
Bluetooth	Bluetooth Spez. V.2.0.
Zertifikation:	
Bluetooth	Unterstützte Bluetooth Profile:
Schnittstelle:	Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile; Bluetooth Audio Video Remote Control Profile
Sendeleistung:	Bluetooth radio class 2 < 4dBm
Audiocodierung:	SBC: 16.000; 32.000; 44.100; 48.000 kHz Stereo / Mono MP3: 8 – 320 kbps; 44.100 kHz
Spannungsversorgung	blueLino home: ext. 5V Netzteil

Zulassungs- und Sicherheitsbescheinigungen/Allgemeine Informationen

Dieses Gerät trägt die CE-Kennzeichnung entsprechend den Bestimmungen der Directive R&TTE (1999/5/EG). Hama GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Regelungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung und die Übereinstimmungserklärung finden Sie im Internet unter <http://www.hama.com>.